



IG1000XT
GENERADOR
DE RESPALDO
GASOLINA 1 KVA
 SKU. 1030 11695



UNIDAD GENERADORA	Voltaje Frecuencia Fases Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Regulación de Voltaje Factor Potencia	220V 50Hz Monofásico 4,1A 0,9kW / 0,9kVA 1kW / 1kVA INVERTER 1 (coseno de φ)
PANEL DE CONTROL Y ACCESORIOS	Medidores Agrupados Alarmas Conexiones Bornera Salida DC (Voltaje/Corriente) Accesorios	Voltaje - Frecuencia - Amperaje - Presión Aceite - Temperatura Aceite - Sobrecarga 1 X Hembra Shuko 250V / 16A - 12V DC/8,3A Enchufe Macho - Manual - Juego de Llaves
UNIDAD MOTRIZ	Tipo Motor Diámetro x Carrera Refrigeración Relación de Compresión Aspiración Velocidad de Giro Partida Tipo de Batería Batería Nivel de Ruido	Monocilindrico, 4 Tiempos 43,5x35,8mm Por Aire 7,6:1 Natural 5.000rpm Manual - - 54 - 59dB(A)/7m
COMBUSTIBLE	Tipo de Combustible Consumo de Combustible Capacidad Estanque Combustible Autonomía	Gasolina 0,48L/kWh (70% carga) 3,8L 5,3h
ACEITE	Tipo de Aceite Capacidad Carter de Aceite	15W-40 0,3L
DIMENSIONES Y PESO	Medidas Embalaje (Largo x Ancho x Alto) Medidas Equipo Armado (Largo x Ancho x Alto) Peso Vacío Peso Lleno	51x30x44cm 49x42x27cm 14kg 17,9kg

PRODUCTO
CERTIFICADO



0000000461160

NOTA: LAS IMÁGENES E ILUSTRACIONES, FUERON ELABORADAS CON FINES ILUSTRATIVOS, NO CONSTITUYENDO NECESARIAMENTE UNA REPRESENTACIÓN EXACTA DE LA REALIDAD.

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA
VIELCO.COM